

Cabos para outras conexões

Cabo EC...C-C

Aplicações: Aplicações com conector **CIRCULAR 9**.
 Tipo encoder linear: MC, MOC, CC, COC, FC e FOC.

Sinal	A	/A	+5V	0V	B	/B	I _o	/I _o	Terra	Terra
Pino	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Chasis
Cor	Verde	Amarelo	Castanho	Branco	Azul	Vermelho	Cinzeno	Rosa	Preto	Malha

EC-...C-C



CIRCULAR 9 MACHO




Vista de frente

Cabo EC...A-C1

Aplicações: Aplicações com conector **CIRCULAR 12**.
 Tipo encoder linear: MX, MOX, CX, COX, FX, FOX, SX, SOX, GX, GOX, LX, LOX, MP, MOP, CP, COP, FP, FOP, SP, SOP, GP, GOP, LP e LOP.

Sinal	/B	+5V sensor	I _o	/I _o	A	/A	/Alarma	B	0V	0V sensor	+ 5V	Terra
Pino	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	Chasis
Cor	Vermelho	Em ponte com pino 12	Cinzeno	Rosa	Verde	Amarelo	Violeta	Azul	Branco	Em ponte com pino 10	Castanho	Malha

EC-...A-C1



Vista de frente

Cabo EC...AS-H


Aplicações: Aplicações com conector **SUB-D 15 Fêmea**.
 Tipo encoder linear: MP, MOP, CP, COP, FP, FOP, SP, SOP, GP, GOP, LP e LOP.

Sinal	+5V	0V	A	/A	B	/B	5V sensor	I _o	0V sensor	/I _o	Terra
Pino	1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	Chasis
Cor	Castanho	Branco	Verde	Amarelo	Azul	Vermelho	Violeta	Cinzeno	Preto	Rosa	Malha

EC-...AS-H



SUB-D 15 FÊMEA



Vista de frente

Cabo EC...AS-O

Aplicações: Aplicações **sem conector**.
 Tipo encoder linear: MX, MOX, CX, COX, FX, FOX, SX, SOX, GX, GOX, LX, LOX, MP, MOP, CP, COP, FP, FOP, SP, SOP, GP, GOP, LP e LOP.


Sinal	A	/A	B	/B	I _o	/I _o	+5V	0V	Malha	0V sensor	5V sensor
Cor	Verde	Amarelo	Azul	Vermelho	Cinzeno	Rosa	Castanho	Branco	Malha	Preto	Violeta




Cabos de extensão para outras conexões (5, 10, 15, 20 e 25 m)

Para comprimentos totais superiores a 12 m, é necessária a utilização de cabos de extensão.

EC-...A-C1



XC-C2...H



Vista de frente



Conector XC-C2-...-H SUB-D15 FÊMEA

Sinal	+5V	0V	A	/A	B	/B	5V sensor	I _o	0V sensor	/I _o	Terra
Pino	1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	Chasis
Cor	Castanho/ Verde	Branco/ Verde	Castanho	Verde	Cinzeno	Rosa	Azul	Vermelho	Branco	Preto	Malha

EC-...A-C1



XC-C2...C1



Vista de frente

Conector XC-C2-...C1 CIRCULAR 12 MACHO

Sinal	/B	+5V sensor	I _o	/I _o	A	/A	/Alarma	B	0V	0V sensor	+ 5V	Terra
Pino	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	Chasis
Cor	Rosa	Azul	Vermelho	Preto	Castanho	Verde	Violeta	Cinzeno	Branco/ Verde	Branco	Castanho/ Verde	Malha